



SIGNATURE Vorverstärker

Der Vorverstärker erfüllt sowohl analoge als auch digitale Anforderungen. Es verfügt über R C A und symmetrische Ausgänge. Dies ist ein wirklich vielseitiger Vorverstärker mit zwei YBA-Signatur-Steuertasten auf der Vorderseite für Stummschaltung und Phase. Die verbleibenden zwei Steuerelemente dienen zur Quellenauswahl und Lautstärke.

Der Signature-Vorverstärker bietet eine Reihe von analogen und digitalen Eingängen. Die Stromversorgung des digitalen Abschnitts kann je nach verwendeter Quelle ein- und ausgeschaltet werden. Die Cinch-Eingänge sind von eins bis fünf nummeriert wobei Eingang 5 über eine Bypass-Funktion verfügt, die über die Fernbedienung aktiviert wird.

Der Vorverstärker verfügt außerdem über einen symmetrischen Eingang sowie einen speziellen MM-Phono-Eingang. Die drei digitalen Eingänge (Koaxial, Toslink und USB) passen sich automatisch an die Standard-Digital-Audio-Datenraten von 16 / 44,1 kHz bis 24/192 kHz an. Der Vorverstärker kann mit einem PC als Quelle verwendet werden, indem ein Treiber auf den PC heruntergeladen wird. Dies ist nur für die Verwendung mit Windows-Betriebssystemen erforderlich. Bei Verwendung eines MAC ist kein Download erforderlich. Der Download wird in Reviews / Documentation angezeigt.

In der Mitte des geprägten YBA-Logos auf der Vorderseite befindet sich ein Standby-Schalter, der auf die Berührung eines Fingers reagiert, wobei die Stromversorgung über die Rückseite erfolgt ist. Der Quellenwähler dreht sich durch 10 verschiedene Eingänge und die Phasen- und Stummschalter befinden sich zusammen mit dem drehkodierte Lautstärkereglern auf der rechten Seite.

Produktart	Vorverstärker
Dazugewinnen	+ 6dB
SNR	> 105 dB
Frequenzgang	20 Hz - 20 kHz (-0,5 dB)
THD + N (20 Hz - 20 kHz)	<0,003%
Eingänge	3 digitale Signaleingänge (USB Optical Coaxial), 5 RCA analog, 1 Phono, 1 Balanced Analog
Audioausgänge	2 RCA und 1 Balanced
DAC	Cirrus Logic CS4398
Netzteil	Lineare Stromversorgung mit Hochleistungstransformator 190VA. , 112.800 uF analoge Leistungskondensatoren
Standby-Stromverbrauch	<0,5 W.
Farbe / Finish	Natürliches Aluminium
Abmessungen (B x T x H)	430 x 388 x 151 mm
Gewicht	27,5 kg

